

ANWENDUNG

Gerät zum Absetzen der kalt abziehbaren Feldbegrenzungsschicht bis 2 mm Dicke von Mittel- und Hochspannungskabeln mit einem Isolationsdurchmesser von 16 bis 41 mm.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

- Das Intercable-HLS-Set besteht aus dem Schneidegerät, einem Längsanschlag, 100 g Silikonpaste (Tube) und einer Bedienungsanleitung.
- Das Gerät ermöglicht es, in einfacher und sicherer Weise Längsschnitte, Kreisschnitte sowie Spiralschnitte auf Feldbegrenzungsschichten durchzuführen, ohne die darunter liegende Isolierschicht zu verletzen. Zu diesem Zweck weist das Gerät mehrere Haltemöglichkeiten für die verschiedenen Arbeitsgänge "Positionieren", "Rotieren" und "Abziehen" auf.
- Die sichere Positionierung des Schneidegerätes sowie des Längsanschlages wird durch eingebaute Druckfedern mit genau definierter Kraft gewährleistet.
- Die Schneiderichtung wird über den Umschalthebel eingestellt und über einen entsprechenden Pfeil angezeigt, für die Änderung der Schneidrichtung muß das Gerät nicht vom Kabel abgenommen werden.
- Die Schnittiefe ist über einfaches Drehen eines Stellknopfes von 0 bis 0,9 mm in Stufen (Rastpunkte) von 0,1 mm einstellbar.
- Durch das Verstellen der Schnittiefenposition "0" kann die Schnittiefe bis max. 2 mm erweitert werden. Diese Verstellung ist ohne Werkzeug durchführbar.
- Der Anfang der Längsschnitte erfolgt paßgenau am zuvor realisierten Kreisschnitt.
- Die Klinge ist mit Hilfe eines Schraubendrehers austauschbar. Nach erfolgtem Klingenwechsel kann die Schnittiefenposition "0" ohne Werkzeug eingestellt werden.

Feldbegrenzungsschneider – HLS 16/41



Anschlag – AV6411



Ersatzklinge – HLS-EK



Anwendung



Set HLS 16/41	Verpackung	Abmessungen	Modell
HLS	Kunststoffbox	250 x 55 x 150	HLS 16/41
Anschlag – AV6411			
Silikonpaste – AG1013			
Gebrauchsanweisung			

IMPIEGIO:

Attrezzo speciale Glomar per l'asportazione dello strato semiconduttore non vulcanizzato sopra l'isolante di cavi MT.

CARATTERISTICHE

COSTRUTTIVE:

- L'attrezzo è composto dallo spellacavi stesso, da un morsetto di battuta e da un tubetto di grasso siliconico.
- Lo spellacavi è di impiego sicuro ed agevole e consente l'incisione del semiconduttore del cavo sia nel senso circonferenziale che in quello longitudinale ed elicoidale rispetto all'asse dello stesso senza incidere nell'isolamento sottostante; allo scopo è dotato di idonei punti di presa per le operazioni di posizionamento, rimozione, di rotazione e di trascinamento.
- L'orientamento della lama di incisione risulta possibile anche con relativo morsetto di battuta già posizionato sul cavo ed è evidenziata da apposita indicazione (freccia).
- L'attrezzo è utilizzabile su cavi con Ø da 16 a 41 mm.
- La profondità dell'incisione è regolabile da 0 a 0,9 mm con scatti da 0,1 mm senza impiego di attrezzi.
- La lama ha una durezza minima di 52 HRC.
- La lama è sostituibile con l'impiego di un cacciavite, dopo la sostituzione la posizione di profondità di incisione 0 può essere impostata senza uso di utensili.
- L'inizio dell'incisione longitudinale può avvenire in perfetta corrispondenza con quella circonferenziale.
- Il posizionamento e la tenuta del morsetto di battuta e dello spellacavi sul cavo è assicurato dalla pressione esercitata dalla molla incorporata.

Spellacavi – HLS 16/41 -



Morsetto di battuta – AV6411



Lama intercambiabile – HLS-EK



Impiego



Set HLS 16/41	imballaggio	dimensioni – mm	modello
spellacavi – HLS	valigietta in resina	250 x 55 x 150	HLS 16/41
morsetto di battuta – AV6411			
tubetto di grasso siliconico – AG1013			
istruzione d'uso			